

# Smart Home Zentrale CCU3

Artikel-Nr.: 151965A0



## Produkteigenschaften

- Die leistungsstarke Zentrale für die lokale und komfortable Steuerung Ihres Smart Homes
- Verbindet und kombiniert das breite Sortiment von Homematic IP und Homematic über die lokale WebUI Konfigurationsoberfläche
- Bietet zahlreiche und individuelle Konfigurations- sowie Steuermöglichkeiten über die bewährte WebUI per Webbrowser
- Leistungsfähige Hardware mit 4-Kern ARM Prozessor, 64 Bit-Architektur und langlebigem 8 GB-Flash-Speicher
- Höchste Sicherheit durch AES-128 Verschlüsselung und Einsatz des Homematic IP und Homematic Funk-Protokolls
- Unterstützung von Homematic IP und Homematic Funk-Komponenten sowie Wired Geräten
- Ermöglicht das Einrichten direkter Verknüpfungen innerhalb der Homematic oder Homematic IP Produktreihen
- Optionale Erweiterungsschnittstelle über zwei USB-Host-Ports
- Flexibler Fernzugriff über VPN-Lösungen in Routern oder sichere Remote-Access-Lösungen von Partnern möglich
- Integration von Philips Hue und Osram Lightify Leuchten direkt über das Gateway der Hersteller möglich

## Technische Daten

Versorgungsspannung	Steckernetzteil 5 VDC (SELV)
Stromaufnahme	1600 mA max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	1,7 W
Eingang (Steckernetzteil)	100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A
Ausgang (Steckernetzteil)	5 VDC, 2500 mA
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 40 °C
Abmessungen (B x H x T)	119 x 136 x 35 mm
Gewicht	190 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m
USB	2x USB Host-Port
Netzwerk	10/100 Mbit/s, Auto-MDIX

## mediola®

- Design individueller Apps für Smartphone und Tablet über AIO CREATOR NEO möglich
- Durch Mediola Plug-ins kann eine Vielzahl weiterer Systeme anderer Hersteller (z. B. BOSE, Teufel, Sonos, DIGITUS u.v.m) eingebunden werden

## Logistische Daten

Artikelnummer	151965A0
EAN-Code	4047976519651
Kurzbezeichnung	HmIP-CCU3
Verpackungseinheit	24
Maße Verpackung	184 x 140 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	603,0 g

## Lieferumfang

### Homematic IP Zentrale CCU3

Steckernetzteil

Netzwerkkabel

Schrauben (2x)

Dübel (2x)

Bedienungsanleitung