

KENWOOD

Ergänzung zur Bedienungsanleitung:

Kenwood TK-2302E2 und TK-2000E2 : Ausführung „Funkstandard Freenet“

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Kenwood TK-2302E2 oder TK-2000E2 entschieden haben.

Ohne Anmeldung und absolut gebührenfrei können Sie auf 6 verschiedenen Frequenzen voll kompatibel zu seinen Vorgängern TK-261/TK-2202E2 mit beliebig vielen Geräten in Deutschland funken. Profitieren Sie von der Flexibilität dieses bewährten Funkdienstes im 2m-Band und der verblüffend einfachen Bedienung des Kenwood TK-2302E2 und TK-2000E2 „Freenet“, denn noch nie war es leichter professionell im Gespräch zu bleiben. Ihr neues anmelde -und gebührenfreies „Freenet“ Funkgerät TK-2302E2 oder TK-2000E2 wurde direkt von unseren professionellen Betriebsfunkgeräten abgeleitet.

Folgende Funktionen, die in der Bedienungsanleitung beschrieben werden stehen in der „Freenet“-Ausführung nicht zur Verfügung:

- Suchlauf
- Stimmgesteuertes Senden (VOX)
- Kanalansage
- Sprachverschlüsselung

Das TK-2302E und das TK-2000E2 “ arbeiten exklusiv in Deutschland anmelde - und gebührenfrei ausschließlich auf folgenden 6 Frequenzen im 2m Band: 149,0250 MHz, 149,0375 MHz, 149,0500 MHz, 149,0875 MHz, 149,1000 MHz, 149,1125 MHz mit einer Sendeleistung von 0,5 Watt ERP, weitere Informationen hierzu finden Sie in der Vfg. Nr. 54/2016 der BNetzA unter: <http://www.bundesnetzagentur.de>

Die Aufteilung der 6 Frequenzen mit entsprechenden Subtönen (QT/DQT-Tiefton*) auf die 16 schaltbaren Kanäle des TK-2302E2 und des TK-2000E2 entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle. Die ersten 8 Kanäle entsprechen der Belegung des Vorgängermodells TK-2202E2

Kanal-Nr.	Frequenz MHz	QT/DQT-Aw.
1	149,02500	94,8
2	149,05000	88,5
3	149,03750	103,5
4	149,05000	79,7
5	149,02500	Keine
6	149,08750	71,9
7	149,10000	97,4
8	149,11250	69,3
9	149,02500	151,4
10	149,03750	67
11	149,05000	173,8
12	149,08750	127,3
13	149,10000	D025N
14	149,11250	D054N
15	149,05000	Keine
16	149,10000	Keine

Falls Sie beim TK-2302E2 eine geänderte Kanalreihenfolge bzw. andere QT/DQT-Töne wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kenwood-Händler der die Umprogrammierung der Geräte durchführen kann