

## Tonfrequenzübertrager 100 W

Eingang	:	2 - 7	100 V / 100 Ohm
Ausgang	:	9 - 12	4 Ohm ( 25 W )
		9 - 14	8 Ohm ( 50 W )
		9 - 16	16 Ohm ( 100 W )

Frequenzbereich: 200 Hz. - 10 KHz. ( - 3 dB )

Maße : B x T x H 65 x 64 x 81 mm

Schnitt: MD 65 mit Fußwinkel

Ausführung mit Steckerstiften 2,8 x 0,5

## Tonfrequenzübertrager 50 W

Eingang	:	2 - 6	100 V / 200 Ohm
Ausgang	:	9 - 12	4 Ohm ( 12,5 W )
		9 - 13	8 Ohm ( 25 W )
		9 - 14	16 Ohm ( 50 W )

Frequenzbereich: 200 Hz. - 10 KHz. ( - 3 dB )

Maße : B x T x H 55 x 53 x 68 mm

Schnitt: MD 55 mit Fußwinkel

Ausführung mit Steckerstiften 2,8 x 0,5