

Gigaset E310

Einfach ergonomisch

- Kontrastreiches Grafik-Display
- Besonders klare und laute Akustik
- Mit Verstärker-Taste für extra lautes Hören
- Große beleuchtete Tastatur
- Strukturierte Griffleisten am Mobilteil für sicheren Halt



Audio-Qualität

- Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke
- Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellbar, mit Verstärkung für extra lautes Hören
- 2 Klang-Profile für optimales Hören zur Auswahl (hoher oder tiefer Frequenzbereich)
- Freisprechen am Mobilteil
- Hörgerätekompatibel

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Telefonbuch für bis zu 120 Namen und Nummern
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)

Display

- Beleuchtetes Grafik-Display
37 x 25 mm (B x H), 96 x 64 Pixel
- Gute Lesbarkeit
 - Beleuchtung: weiß
 - Hoher Kontrast, in 9 Stufen einstellbar
 - Extra große Ziffernanzeige (Jumbo-Zahlen) im Wahlmodus
- Datum und Uhrzeit
- Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Optische Anrufanzeige am Display und per blinkende Hörer-Taste
- Anrufanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Einstellbare Klingel melodien
 - 20 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch signalisiert
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige verpasster Anrufe im Display
- Listung der letzten 25 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

Tastatur

- Besonders ergonomische Tastatur
- Sichere Bedienung über große Einzel-Tasten
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar): langer Tastendruck auf Taste 0

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über Symbole, textbasierte Menüs und Funktionstasten

Weitere Funktionen

- Plug & play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Wecker mit eigener Melodie
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich: 1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- Sammelruf an alle Mobilteile bei externen Anrufen

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b) ○ Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 220 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 20 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 8 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 157 x 51 x 27 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 118 g (inkl. Akku)
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Energieverbrauch: < 0,4 W (im Ruhezustand ohne Akkuladung) ○ Abmessungen: 122 x 104 x 32 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 92 g ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset E310 ○ 1 Mobilteil Gigaset E310H ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Anthrazit
Datenblatt-Version	07.03.2016