

# Gigaset E310A

## Einfach ergonomisch – mit Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- Kontrastreiches Grafik-Display
- Besonders klare und laute Akustik
- Mit Verstärker-Taste für extra lautes Hören
- Große beleuchtete Tastatur
- Strukturierte Griffleisten am Mobilteil für sicheren Halt



## Audio-Qualität

- Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke
- Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellbar, mit Verstärkung für extra lautes Hören
- 2 Klang-Profile für optimales Hören zur Auswahl (hoher oder tiefer Frequenzbereich)
- Freisprechen am Mobilteil
- Hörerätaekompatibel

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Telefonbuch für bis zu 120 Namen und Nummern
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)

## Display

- Beleuchtetes Grafik-Display  
37 x 25 mm (B x H), 96 x 64 Pixel
- Gute Lesbarkeit
  - Beleuchtung: weiß
  - Hoher Kontrast, in 9 Stufen einstellbar
  - Extra große Ziffernanzeige (Jumbo-Zahlen) im Wahlmodus
- Datum und Uhrzeit
- Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- Anzeige der Gesprächsdauer

## Anrufanzeige und -signalisierung

- Optische Anrufanzeige am Display und per blinkende Hörer-Taste
- Anrufanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Einstellbare Klingel melodien
  - 20 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch signalisiert
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige verpasster Anrufe im Display
- Listung der letzten 25 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

## Tastatur

- Besonders ergonomische Tastatur
- Sichere Bedienung über große Einzel-Tasten
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über \*-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar): langer Tastendruck auf Taste 0

# Gigaset

Wherever you go.

## Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über Symbole, textbasierte Menüs und Funktionstasten

## Weitere Funktionen

- Plug & play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Wecker mit eigener Melodie
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich: 1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- Sammelruf an alle Mobilteile bei externen Anrufen

## Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- Ein individueller Ansagetext aufsprechbar (ca.170 Sekunden)
- Standardansage voreingestellt (plug & play)
- Sprachführung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und an der Basisstation
- Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Mithören eingehender Nachrichten und Gesprächsannahme am Mobilteil
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Aufzeichnungen bleiben unbegrenzt gegen Stromausfall gesichert

## ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

## Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b)</li> <li>○ Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch <a href="http://www.gigaset.com/kompatibilitaet">www.gigaset.com/kompatibilitaet</a>)</li> <li>○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater</li> </ul>
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Standby: bis zu 220 Std.</li> <li>○ Sprechzeit: bis zu 20 Std.</li> <li>○ Akku: 2 x AAA (NiMH)</li> <li>○ Ladezeit: ca. 8 Std.</li> <li>○ Reichweite               <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Gebäuden: bis zu 50 m</li> <li>- im Freien: bis zu 300 m</li> </ul> </li> <li>○ Abmessungen: 157 x 51 x 27 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 118 g (inkl. Akku)</li> </ul>
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil</li> <li>○ Energieverbrauch: &lt; 0,4 W (im Ruhezustand ohne Akkuladung)</li> <li>○ Abmessungen: 36 x 139 x 122 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 158 g</li> </ul>
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1 Basisstation Gigaset E310A</li> <li>○ 1 Mobilteil Gigaset E310H</li> <li>○ 1 Steckernetzteil</li> <li>○ 1 Telefonanschlusskabel</li> <li>○ 2 AAA-Akku (NiMH)</li> <li>○ 1 Akku-Deckel</li> <li>○ 1 Bedienungsanleitung</li> </ul>
Gerätefarbe	Anthrazit
Datenblatt-Version	07.03.2016